

アンテナアナライザー

RigExpert AA-55 ZOOM



RigExpertCare™ のよる保証範囲



AA-55ZOOM は、ポータブルな自己校正アナライザで、SWR、リターンロス、ケーブルロス及びアンテナシステムのその他のパラメータを 60KHz ~ 55MHz の範囲で測定するように設計されています。

内蔵の ZOOM 機能により、グラフィカルな測定が効率的になります。

<主な特徴>

- ・迅速なアンテナチェック
- ・アンテナ共振点の追込み調整
- ・雨や台風など大きな環境変化でのアンテナ特性比較
- ・同軸スタブ製作とそのパラメーター測定
- ・ケーブルテストと不良位置の特定、ケーブルロスとインピーダンスの測定
- ・キャパシタンスとインダクタンスの測定

製品仕様

周波数範囲：0.06 ～ 55MHz

周波数入力：1kHz ステップ

特性インピーダンス：25/50/75/100Ω

SWR 表示範囲：数値表示 1～100 チャート表示 1～10

SWR 表示：アナログメーター模擬及び数値

R, X 表示範囲：数値表示 -10KΩ～10KΩ チャート表示 -1KΩ～1KΩ

- 画面表示
- ・SWR = 単周波または5周波
 - ・単周波 SWR/RL/R/X/Z/L/C/φ
 - ・SWR チャート = 100点
 - ・R, X チャート = 100点
 - ・スミスチャート = 100点
 - ・リターンロス = 100点
 - ・ケーブル特性 = ロス、インピーダンス特性

開放 - 短絡 - 負荷法による較正

メモリー CH 数：10 スロット

- RF 出力
- ・端子形状 M 型
 - ・出力波形 方形波
 - ・出力電力 +13dBm/50Ω

- 電源
- ・単三アルカリ電池 × 2 本（同梱）又は
 - ・単三ニッケル水素電池 × 2 本（別売）
 - ・連続計測時間 最大 4 時間
 - ・連続アイドル時間 最大 2 日
 - ・USB 電源可 PC モード時必須事項：一番端子 / PC シャーシを大地アースに接続の事

- インターフェース
- ・320×240 カラー TFT 画面
 - ・6×3 防滴キーパッド
 - ・多言語メニューとヘルプ
 - ・PC と USB 接続可能

外形寸法：103 mm × 207 mm × 37 mm

環境温度：0 ～ 40°C

質量：310g（電池含まず）

保障：購入日より 2 年

GTIN-13：4820185420099

RigExpert AA-55ZOOM はウクライナ製です。
製品仕様はお断り無しに変更される場合があります。

構成

- ・RigExpert AA-55ZOOM 本体
- ・ソフトケース
- ・USB ケーブル
- ・取扱説明書（英語）
- ・単三アルカリ電池 2 本



2023年8月作成

お問い合わせは

RigExpert 日本正規販売店

東日本通商株式会社

〒400-0049 山梨県甲府市富竹 4-4-13

TEL 055-260-7655 FAX 055-260-7656

E-mail: Sales@hnt.jp